


K: 定速用スイッチ, IV: スピコンインバータ
DC: コントロールユニット

フレーム分割, リターンローラ取付寸法表

機長	L1	L2	L3	リターンローラ数	P1	P2	P3
3500	1500	2000	無	1	1629	—	—
4000	2000	2000	無	2	1379	1275	—
4500	2000	2500	無	2	1554	1425	—
5000	2500	2500	無	3	1254	1125	1275
5500	2500	3000	無	3	1379	1275	1375
6000	2000	2000	2000	3	1504	1400	1500

機長6000は3分割でフレームは左側からL1、L2、L3となります



- 注1 呼称機長はベルト膨張, 収縮により若干の変動があります
- 注2 本図はモータ取付側 L、インダクションモータ出力 90 Wの場合です
- 注3 脚、ステーパイプ、エンドキャップはオプションです
- 注4 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

改訂 番号	改訂記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年月日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 00 ベルト幅 200 mm以下、呼称機長 350 cm以上 600 cmまで
			2019.6.14				