



IVH: 汎用インバータ
 0.1 kWモータ用 0.2 kW, 0.4 kWモータ用

注1 本図はベルト幅1100の場合です
 注2 機長がベルト幅×1.5未満では蛇行が取り難く、裏棧が早期に摩耗するおそれがあります

フレーム分割, リターンローラ取付寸法表

機長	L1	L2	L3	リターンローラ数	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
3000	—	—	—	1	740	—	—	—	—	—	—
4000	—	—	—	2	490	1250	—	—	—	—	—
5000	3000	2000	—	2	490	1750	—	—	—	—	—
6000	3000	3000	—	3	490	1750	1750	—	—	—	—
7000	3000	4000	—	4	490	1100	1800	1400	—	—	—
8000	4000	4000	—	4	490	850	1850	1850	—	—	—
9000	3000	3000	3000	5	490	1200	2000	1700	1400	—	—
10000	3000	3000	4000	5	510	900	1900	1900	1800	—	—
11000	3000	4000	4000	6	490	1100	2000	1700	2000	1600	—
12000	4000	4000	4000	7	490	1200	1750	1500	1500	1750	1600

機長9000~12000はフレーム分割寸法L1とL2の間にL3(中間)が入り3分割になります

改訂 番号	改訂 記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年	月	日	シリーズ名 機種	ミニシリーズ MMW	図名 図面 番号	本体組立図 センタドライブ ベルト幅 1100 mm~1400 mm 以下 機長 ベルト幅×1.5 以上 ~ 1200 cm W_MMW_S_020_9
			尺度	1/15					