



モータ電流値

出力	定速 変速	電源	O：オリエンタル		A：住友	
			型 式	電流値(A) 50/60 Hz	型 式	電流値(A) 50/60 Hz
25 W	定速	100 V単相	UB425-401	0.6	A8M25AUB	0.57/0.52
		200 V単相	UB425-402-E1	0.3	A8M25CUB	0.3/0.29
		200 V三相	UB425-403-E1	0.25	A8M25J-01	0.25
	U 変速	100 V単相	US425-401-E5	0.8	A8U25AY	0.6/0.58
		200 V単相	US425-402-E5	0.4	A8U25CY	0.33/0.31
	IVH 変速	100 V単相	UBM425-403-E2	0.25	A8M25J-01	0.25
		200 V単相				
		200 V三相				
	DC 変速	100 V単相	AXUM425-GN	1.1		
		200 V単相		0.65		
		200 V三相		0.37		
40 W	定速	100 V単相	UB540-401	0.9	A9M40AUB	0.80/0.85
		200 V単相	UB540-402-E1	0.4/0.5	A9M40CUB	0.41/0.43
		200 V三相	UB540-403-E1	0.4	A9M40J-01	0.3/0.28
	U 変速	100 V単相	US540-401-E5	1.2	A9U40AY	0.9/0.79
		200 V単相	US540-402-E5	0.6	A9U40CY	0.48/0.42
	IVH 変速	100 V単相	UBM540-403-E2	0.4	A9M40J-01	0.3/0.28
		200 V単相				
		200 V三相				
	DC 変速	100 V単相	AXUM540-GN	1.5		
		200 V単相		0.9		
		200 V三相		0.5		
60 W	定速	100 V単相	UB560-501	1.3/1.5	A9M60AHUB	1.26/1.37
		200 V単相	UB560-502-E1	0.65/0.70	A9M60CHUB	0.65/0.70
		200 V三相	UB560-503-E1	0.6	A9M60J-01	0.3/0.28
	U 変速	100 V単相	US560-501-K1	2	A9U60AHY	1.44/1.49
		200 V単相	US560-502-K1	1	A9U60CHY	0.81/0.71
	IVH 変速	100 V単相	UBM560-503-E2	0.6	A9M60J-01	0.46/0.42
		200 V単相				
		200 V三相				
90 W	定速	100 V単相	UB590-501	1.8/2.0	A9M90AHUB	1.8/2.0
		200 V単相	UB590-502-E1	0.85/0.9	A9M90CHUB	0.9/1.0
		200 V三相	UB590-503-E1	0.8	A9M90J-01	0.63/0.60
	U 変速	100 V単相	US590-501-K1	2.2	A9U90AHY	1.84/1.95
		200 V単相	US590-502-K1	1.1	A9U90CHY	1.12/1.11
	IVH 変速	100 V単相	UBM590-503-E2	0.8	A9M90J-01	0.63/0.60
		200 V単相				
		200 V三相				
	DC 変速	100 V単相	BLUM590-GFS	2.5		
		200 V三相		0.8		
		100 V単相	AXUM590-GU	2.5		
		200 V単相		1.45		
		200 V三相		0.8		
0.1 kW	定速	200 V三相	HMTA010-20H	0.63/0.57		
	IVH 変速	100 V単相				
		200 V三相				
0.2 kW	定速	200 V三相	HMTA020-20H	1.2/1.1		
	IVH 変速	100 V単相				
		200 V三相				

【MMX1用】

出力	定速 変速	電源	NAタイプ		U/Sタイプ	
			型 式	電流値(A) 50/60 Hz	型 式	電流値(A) 50/60 Hz
15 W	定速	100 V単相	F2SM-12-10~200-S15	0.14/0.13	UB315-401	0.42/0.40
		200 V単相	—	—	UB315-402-E1	0.2
		200 V三相	F2SM-12-10~200-T15	0.14/0.13	—	—
	変速	100 V単相	—	—	US315-401	0.42/0.40
		200 V単相	—	—	US315-402-K1	0.2



モータ電流値

レスベヤシリーズ用モータ電流値

出力	定速 変速	電源	型 式	電流値(A) 50/60 Hz
25 W	定速	100 V単相	UB425-401	0.6
		200 V単相	UB425-402-E1	0.3
		200 V三相	UB425-403-E1	0.25
	U 変速	100 V単相	US425-401-E5	0.8
		200 V単相	US425-402-E5	0.4
	IVH 変速	100 V単相	UBM425-403-E2	0.25
		200 V単相		
		200 V三相		
	DC 変速	100 V単相	AXUM425-GN	1.1
		200 V単相		0.65
		200 V三相		0.37
40 W	定速	100 V単相	UB540-401	0.9
		200 V単相	UB540-402-E1	0.4/0.5
		200 V三相	UB540-403-E1	0.4
	U 変速	100 V単相	US540-401-E5	1.2
		200 V単相	US540-402-E5	0.6
	IVH 変速	100 V単相	UBM540-403-E2	0.4
		200 V単相		
		200 V三相		
	IVH 変速	100 V単相	FPW540S2-□	0.32/0.3 ※機種:GS18H・GS13
		200 V単相		
		200 V三相		
	DC 変速	100 V単相	AXUM540-GN	1.5
		200 V単相		0.9
		200 V三相		0.5
60 W	変速	100 V単相	BLM460SHP-□S	1.65
		200 V三相		0.5

出力	定速 変速	電源	型 式	電流値(A) 50/60 Hz
90 W	定速	200 V三相	UB590-501	1.8/2.0
		100 V単相	UB590-502-E1	0.85/0.9
		200 V単相	UB590-503-E1	0.8
		200 V三相	CNVM009-5067-□	0.65/0.56
		200 V三相	5IK90GU-SF	0.8 ※機種:GM28
	IVH 変速	100 V単相	UBM590-503-E2	0.8
		200 V単相		
		200 V三相		
	DC 変速	100 V単相	AXUM590-GU	2.5
		200 V単相		1.45
		200 V三相		0.8



モータ電流値

フードベヤシリーズ用モータ電流値

出力	定速 変速	電源	型 式	電流値(A) 50/60 Hz
25 W	定速	200 V三相	F2SW-12-□-T25	0.19
			FPW425S2-□	0.21
	IVH 変速	100 V単相	F2SW-12-□-T25	0.19
		200 V単相		
		200 V三相	FPW425S2-□	0.21
		100 V単相		
		200 V単相		
		200 V三相		
40 W	定速	200 V三相	F2SW-12-□-T40	0.27
			FPW540S2-□	0.3
	IVH 変速	100 V単相	F2SW-12-□-T40	0.27
		200 V単相		
		200 V三相	FPW540S2-□	0.3
		100 V単相		
		200 V単相		
		200 V三相		
60 W	定速	200 V三相	F2SW-15-□-T60	0.36
			FPW560S2-□	0.43
	IVH 変速	100 V単相	FPW560S2-□	0.43
		200 V単相		
		200 V三相	F2SW-15-□-T60	0.36
		100 V単相		
		200 V単相		
		200 V三相		
90 W	定速	200 V三相	BLM460SHP-□S	1.65
				0.5
	IVH 変速	200 V三相	E4737-S-□	0.6
			F2SW-15-□-T90	0.48
			RNYM009-17-□/J2WCBB	0.65/0.56
		100 V単相	E4737-S-□	0.6
		200 V単相		
		200 V三相	F2SW-15-□-T90	0.48
		100 V単相		
		200 V単相		
		200 V三相	RNYM009-17-□/J2WCBB	0.65/0.56
		100 V単相		
		200 V単相		
	DC 変速	100 V単相	K0448-□FR-K2	2.5
		200 V三相	K0488-□-K2	0.8
		100 V単相		2.5
		200 V三相		0.8

出力	定速 変速	電源	型 式	電流値(A) 50/60 Hz
0.1 kW	定速	200 V三相	GM-SSYFP-RH-0.1kW	0.7/0.65
			GMTA010-18U□W	0.63/0.57
	IVH 変速	200 V三相	HMTA010-20-H	0.63/0.57
		100 V単相		
		200 V三相	GMTA010-18U□W	0.63/0.57
		100 V単相		
		200 V単相		
		200 V三相		
0.2 kW	定速/ IVH変速	200 V三相	G3K22S□-WM02TNNEN	1.1/1.0
			G3K28S□-WM02TNNEN	
			F3S25S□-WM02TNNEN	
			F3S30S□-WM02TNNEN	
			GM-SSYFP-H-0.2kW	1.3/1.15
			GMTA020-18U□W	1.2/1.1
			HMTA020-30H□W P3	1.2/1.1
			HMTA020-30H□-WP3	
			HMTA020-30H□-W	
			HMTA020-28U□-S-W	
	IVH 変速	200 V三相	HMTA020-20-H	1.2/1.1
		100 V単相	GMTA020-18U□W	1.2/1.1
		200 V三相		
		100 V単相	GMTA020-18U□W	1.2/1.1
		200 V単相		
		200 V三相		
		100 V単相	GMTA020-18U□J-P2	1.1
0.4 kW	定速/ IVH変速	200 V三相	G3K22S□-WM04TNNEN	2.1/1.8
			G3K28S□-WM04TNNEN	
			F3S30S□-WM04TNNEN	2.1/1.8
			F3S35S□-WM04TNNEN	
			HMTA040-30H□W P3	2.3/2.0
			HMTA040-30H□-WP3	
			HMTA040-30H□-W	
			HMTA040-28U□-S-W	
		200 V三相	GM-SSYFSP-RH-0.2kW	1.3/1.15
			GM-SSYFP-RH-0.2kW	
0.75 kW	定速/ IVH変速	200 V三相	F3S35S□-WD08TNNEN	3.2/3.0

N1シリーズ用モータ電流値

出力	変速	電源	型 式	電流値(A) 50/60 Hz
25 W	IVH 変速	100 V単相	UBM425-403-E2	0.25
		200 V単相		
		200 V三相		
	DC 変速	100 V単相	AXUM425-GN	1.1
		200 V単相		0.65
		200 V三相		0.37
30 W	DC 変速	100 V単相	BLM230-□B	1.2
		200 V三相		0.38
40 W	IVH 変速	100 V単相	UBM540-403-E2	0.4
		200 V単相		
		200 V三相		
		100 V単相	RNYM004-07-□	0.27/0.24
		200 V単相		
	DC 変速	200 V三相	AXUM540-GN	1.5
		100 V単相		0.9
		200 V単相		0.5
		100 V単相	K1518-M	1.35/3.0
		200 V単相		0.78/1.66
		200 V三相		0.45/0.98

出力	変速	電源	型 式	電流値(A) 50/60 Hz
60 W	変速	100 V単相	BXS460A-□S	2.2
		200 V単相		1.4
		200 V三相		
90 W	IVH 変速	100 V単相	RNYM009-17-□ J2NABB	0.65/0.55
		200 V単相		
		200 V三相		
	DC 変速	100 V単相	BLUM590-GFS	2.5
		200 V単相		1.45
		200 V三相		0.8
0.2 kW	IVH 変速	200 V三相	K0448-□FR-K2	0.8
		100 V単相	F3S25N□-MM02TNNTN	1.1/1.0
		200 V単相		
0.4 kW	IVH 変速	200 V三相	F3S25N□-MM04TNNTN	2.1/1.8
		100 V単相		
		200 V単相		



モータ電流値

マルチベヤシリーズ用モータ電流値

出力	定速 変速	電源	型 式	電流値(A) 50/60 Hz
90 W	変速	100 V単相	F2SM-15-□-T90T	0.51/0.48
		200 V単相		
		200 V三相		
	DC 変速	100 V単相	BLUM590-GFS	2.55
		200 V単相		1.45
		200 V三相		0.8
	変速	200 V三相	GLM-15-□-T90	0.51/0.48
0.1 kW	変速	200 V三相	CNHM01-□-□	0.69/0.6
			GMTA010-□	0.63/0.57
			RNYM01-□	0.69/0.60
0.2 kW	定速	200 V三相	GMTA020-□	1.2/1.1
			HMTA020-□	1.2/1.1
	変速	200 V三相	CNHM02-□-□	1.24/1.09
			G3L□-MM02	1.1/1.0
			GMTA020-□	1.2/1.1
			HMTA020-□	1.2/1.1
			ZNHM02-1180-□	1.24/1.09
0.4 kW	定速	200 V三相	GMTA040-□	2.3/2.0
			HMTA040-□	2.3/2.0
	変速	200 V三相	CNHM05-□	2.35/2.05
			CNVM05-□	2.35/2.05
			G3L□-MM04	2.1/1.8
			GMTA040-□	2.3/2.0
			HMTA040-□	2.3/2.0
			RNYM05-1430	2.35/2.05
			ZNHM05-1220-□	2.35/2.05
0.75 kW	定速	200 V三相	GMTR075-□	4.0/3.5
			HMTR075-35H□	4.0/3.5
	変速	200 V三相	CNHM1-□	4.29/3.73
			G3L□-MD08	3.2/3.0
			GMTR075-□	4.0/3.5
			HMTR075-□	4.0/3.5
			RNYM1-1530	4.29/3.73
			ZNHM1-1280	4.29/3.73
1.5 kW	定速	200 V三相	GMTR150-□	6.8/6.4
	変速	200 V三相	CNHM2-5097-□	7.48/6.80
			G3L□-MD15	6.4/6.0
			GMTR150-□	6.8/6.4
			RNYM2-1531	7.48/6.80